



ИНДИКАТОР КОЛИЧЕСТВА ИМПУЛЬСОВ ИКИ2

Предназначен для подсчёта и отображения количества входящих импульсов.

Индикатор выполнен на четырехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Прибор может применяться в качестве счётчика повторяющихся действий при работе различного оборудования.

Технические характеристики:

Напряжение питания:.....10 - 16В
Диапазон счёта:.....0 - 9999
Дискретность счёта:.....1
Потребляемый ток, не более:....0,03А
Напряжение на входе:
-низкий уровень:.....(-0,6...1)В
-высокий уровень:.....(3...30)В
Мин. длительность импульса:.....30мс
Масса, не более:.....0,035кг
Габаритные размеры
светодиодной матрицы:.....23x14x7мм
Габаритные размеры индикатора:.....
.....38x20x11мм
Длина проводов:.....1м

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

Монтаж и подключение

1.Разместить и закрепить индикатор в удобном для установки и визуального контроля месте.

2.Подключить индикатор в соответствии с таблицей.

Цвет провода	Назначение
Красный	Питание "+"
Чёрный	Питание "-"
Зелёный	Вход
Синий	Сброс

Описание работы

При подаче питания индикатор определяет состояние входа:

- низкий уровень,
 - высокий уровень,
 - Z-состояние (не подключен),
- и принимает его за исходное.

Приращение показаний счётчика происходит при изменении потенциала на входе от исходного в любое из двух других состояний.

При снятии питания индикатор сохраняет текущее значение в энергонезависимой памяти.

Примечание: Обнуление счётчика происходит при замыкании синего провода на минус.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru