



РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
РЕГТАЙМ2-24-10
ТУ 4573-014-44378337-2017
СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока с номинальным напряжением 24В и используется для включения или выключения устройств через определенное время.

В реле предусмотрены визуальная диагностика времени работы, которая обеспечивается за счет применения в конструкции изделия встроенного светодиода и полупрозрачного корпуса.

Применяется на автомобилях **любой марки**.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....24В
Ток коммутации, не более:.....20А
Ток потребления, не более:.....35мА
Время работы:.....10с
Масса, не более:.....0,02кг
Габаритные размеры:.....40x28x25мм

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Подключение

1.1 Подключить реле по схеме (рис.1).

Реле начинает работать после подачи напряжения питания на вывод «15» и в процессе работы должно быть всегда запитано (рис.2). Поэтому, для включения/выключения реле, следует использовать кнопку с фиксацией (или тумблер).




рис.1




рис.2

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru