



## КНОПКА АНТИВАНДАЛЬНАЯ KAB2-19-C (с фиксацией)

Предназначена для включения/выключения различных устройств.

Осуществляет коммутацию «+» питания с помощью силового ключа.

Представляет собой кнопку с фиксирующей гайкой и соединительными проводами.

Во включенном состоянии кнопка имеет контурную подсветку синего цвета. Имеется возможность подключения дежурной подсветки (приглушенной яркости).

### Технические характеристики:

Рабочее напряжение:.....10-30В

Ток коммутации, не более:.....2А

Ток потребления, не более:.....25mA

Рабочая температура:..-20°C...+55°C

Степень защиты:.....IP67

Количество коммутационных циклов:.....200 тыс.

Длина соединительных проводов, не более:.....0,2м

Габаритные размеры (без гайки):.....Ø22x17,5мм

Установочный диаметр:.....M19

Масса, не более:.....0,03кг

**Гарантийный срок** - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации устройства, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1 Установка и подключение

**1.1** Выбрать место, подходящее для установки кнопки (панель толщиной 1..5мм).

**1.2** Вскрыть отверстие ~Ø19мм и зафиксировать в нем изделие с помощью гайки.

**1.3** Произвести подключение, используя провода, выходящие из корпуса:

красный - «+» питания;

черный - «-» питания;

белый - нагрузка;

желтый - «+» дежурной подсветки.

**Примечание:** Для корректной работы кнопки подключение емкостной или индуктивной нагрузки производить через диод (в комплект поставки не входит).

**Подключение индуктивной нагрузки без защитного диода может вывести кнопку из строя!**

Дата продажи

Штамп продавца

### Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»  
248009 г. Калуга,  
Габцево-ское шоссе, 43, стр.20  
тел/факс (4842) 58-07-31  
E-mail: info@12v.ru  
Http://www.12v.ru